

LUMINARIA DE QUIROFANO GALAXY I

INSTALACION

- Desembale las partes de lámpara
- Ensamblar las dos partes de la columna
- Fijar mediante el tornillo allen M6 las dos partes de la columna, ajustar firmemente ambos tornillos
- Fijar la base a la columna mediante los cuatro tornillos allen M6, ajustar firmemente los tornillos
- Aflojar hasta que esté al ras del interior del tubo el tornillo situado en el brazo móvil (el tornillo a aflojar es el que se encuentra más próximo al final del caño)
- Insertar el brazo que sujeta el plato lumínico dentro del brazo móvil deslizando los cables hasta el otro extremo del caño, de manera que salgan del mismo
- Conectar los cables que provienen del Plato lumínico con los que provienen del brazo móvil, conectar mediante los conectores tipo pala respetando los colores.
- Insertar el sobrante de los cables dentro del brazo móvil y colocar el regatón en el extremo
- Ajustar suavemente el tornillo del brazo móvil (el mismo fija el brazo móvil con el plato lumínico)
- Insertar el extremo libre del pistón a gas en el tornillo Allen situado en el trapecoide de la columna
- Colocar el mango central desmontable en el tornillo central de la luminaria

MODO DE OPERACION

- Conecte la luminaria a la corriente eléctrica
- El encendido y apagado de la luminaria se realiza mediante el giro del mango central

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Alimentación: 220V
- Consumo Total: 0.32^a
- Diámetro de la pantalla: 400mm
- Diámetro del campo luminoso: 400mm
- Intensidad lumínica aprox a 1 mt: 60.000 lux
- Peso: 11 Kg
- Altura máxima: 1.95 mts
- Altura mínima: 1.55 mts
- Rotación sobre el eje horizontal: 330°
- Rotación sobre el eje vertical: 330°

Fabricado por:
AGS Equipamientos SA
Blanco Encalada 80
1603 Villa Martelli
Buenos Aires
Argentina

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

El presente equipo cuenta con una garantía contra posibles defectos de producción por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de envío y/o factura.

Las lámparas del equipo cuentan con una garantía de 3 meses.

Durante este período, en caso de defectos, el cliente debe devolver el material, adecuadamente empacado, bajo sus propios costos. Personal calificado de AGS Equipamientos S.A. verificará y cambiará las partes dañadas.

La **garantía** quedará sin efecto en caso de:

- Ruptura accidental
- Falta de cuidado
- Instalación eléctrica no conforme con las reglas vigentes
- Instalación incorrecta
- Uso inapropiado o no observación de las condiciones especificadas en el presente manual
- Mantenimiento inapropiado
- Uso de partes-componentes no originales
- Modificaciones y/o reparaciones que no han sido efectuadas por personal calificado o autorizadas por escrito.

LUMINARIA DE QUIROFANO

GALAXY I

MANUAL DE INSTRUCCIONES